

Anschließbare Geräte an RiCo Großanzeigen (ab Firmware 5.07 Thermie)

Connectable devices to RiCo large displays (since Firmware 5.07 Thermic)

Stand: 01.04.2011

Gerät Device	Eingang Großanzeige (Schnittstelle) Display-input (interface)	Nummer Datenquelle Number of data Source	Maximale Leitungslänge (Meter) Maximum cabling legth (meter)	Ggf. erforderlicher / möglicher Konverter Necessary / possible Convertes	Besonderheiten / Hinweise Specialties /hints
Resol Delta Sol ES	RS-485	0	ca. 1000	Erforderlich: VBus / RS-485 Konverter Necessary: VBus / RS-485 Konverter	
Resol Delta Sol E	RS-485	10	ca. 1000		
Resol Delta Sol M	RS-485	1	ca. 1000		
Resol WMZ	RS-485	2	ca. 1000		
Sonnenkraft SKS C3	RS-485	3	ca. 1000		
Viessmann Vitosolic 200	RS-485	4	ca. 1000		
Paradigma SystaSolar Aqua	RS-232	5	15	Bei Leitungslängen > 15 Meter: RS-232/RS-485 Konverter bidirektional!!! , dann RS-485 Eingang For cable length > 15 meter: RS-232/RS-485 converter bidirectional!!! , use of RS-485 input of display	Paradigma Systa Service Modul erforderlich (Normalerweise von RiCo in Anzeige eingebaut) Paradigma Systa service module required! (normally to be build into display by Rico)
Wagner & Co. SUNGO SXL + SSK	RS-232	6	15	Bei Leitungslängen > 15 Meter: RS-232/RS-485 Konverter SSK , dann RS-485 Eingang For cable length > 15 meter: RS-232/RS-485 converter SSK , use of RS-485 input of display	Wagner & Co. SSK Modul erforderlich Wagner & Co. SSK module required
Prozeda Genius Plus	RS-232	6	15	Bei Leitungslängen > 15 Meter: RS-232/RS-485 Konverter SSK , dann RS-485 Eingang For cable length > 15 meter: RS-232/RS-485 converter SSK , use of RS-485 input of display	Prozeda SSK Modul erforderlich Prozeda SSK module required
Schüco Vario + CoCo PC	RS-232	7	15	Bei Leitungslängen > 15 Meter: RS-232/RS-485 Konverter bidirektional!!! , dann RS-485 Eingang For cable length > 15 meter: RS-232/RS-485 converter bidirectional!!! , use of RS-485 input of display	Schüco CoCo PC erforderlich Schüco CoCo PC required
Elster Kromschroder Lago SD3 + CoCo PC	RS-232	8	15	Bei Leitungslängen > 15 Meter: RS-232/RS-485 Konverter bidirektional!!! , dann RS-485 Eingang For cable length > 15 meter: RS-232/RS-485 converter bidirectional!!! , use of RS-485 input of display	Elster Kromschroder CoCo PC erforderlich Elster Kromschroder CoCo PC required